



Adaptador para USB ADP001G



40V Li-ion max

Cargue sus teléfonos inteligentes en cualquier momento y lugar



Corriente de salida USB máxima: 2,4 A

Interruptor de salida USB



- El interruptor ON-OFF de tipo pulsador permite el control de encendido/apagado de la salida USB. (El indicador LED se enciende en verde mientras el interruptor está encendido.)
- Con función de apagado automático

Dos puertos de salida USB



El ADP001G está equipado con dos puertos USB tipo A para la salida de DC5V / 2.4A de cada puerto.

Agujero de la correa



Número de veces que se puede recargar el iPhoneXR con una sola carga de batería completa

- BL4020 (2.0Ah): 2.8
- BL4025 (2.5Ah): 3.5
- BL4040 (4.0Ah): 5.6
- BL4050F (5.0Ah): 7.0



No está cubierto por EPTA-Procedimiento.

Los elementos de equipamiento estándar y las especificaciones pueden variar según el país o la zona.

Referencia del tiempo de carga

| | DC40RA Fast Charging | DC40RC |
|----------------------|-------------------------|--------------|
| BL4020 2.0Ah | 22min | 30min |
| BL4025 2.5Ah | 28min | 38min |
| BL4040 4.0Ah | 45min | 67min |
| BL4050F 5.0Ah | 50min | 85min |

Adaptador para USB

ADP001G

| | |
|---------------------------------|---|
| Carga de teléfonos inteligentes | c/ BL4020 / BL4025 / BL4040 / BL4050F: 2.8 / 3.5 / 5.6 / 7.0 |
| Puerto USB | 2 (tipo A) |
| Corriente de salida USB máxima | un puerto: 2.4 dos puertos: 4.8 |
| Dimensiones (L x A x A) | sin batería: 96 x 76 x 40 mm (3-3/4 x 3 x 1-9/16") w/ BL4020 / BL4025: 119 x 79 x 88 mm (4-11/16 x 3-1/8 x 3-1/2") |
| Peso neto | sin batería: 0,14 kg (0,3 libras) 0.8 - 1.4 kg (1.8 - 3.1 lbs.) |

Los artículos, excepto el ADP001G, se venden por separado.

Corporación Makita

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japón

IMPRESO EN JAPÓN 202103